

LED投光器 充電式サンダービーム

15W

充電式 Thunder Beam

電源のとれない場所で大活躍!! コンパクトで、スッキリ収納!!

LED 15W 3W×5LED	IP65 防塵・防滴性能	マグネット仕様
明るさ 約 900LM (ルーメン)	昼光色 約 6500K	
AC充電 家庭用コンセント	DC充電 シガーライター用	

持ち運び&吊り下げに
便利なハンドル付き!!

角度調節OK
可動角度 前/90°
後/90°



コードレスでどこでも使用できる!!
LED 15W 900lm で明るい!!
消費電力 ルーメン
コンパクトサイズで使い易い!!



電源コード不要!!
ボタンを押して、すぐ点灯!!

ワンタッチスイッチ

①5LED"ON" 100%点灯	④"OFF"
②5LED"ON" 30%点灯	
③"FLASH"	



充電方法


- ACアダプター (家庭用コンセント100V)
- シガーライター用ケーブル (DC12V,24V)

マグネット付で使いいろいろ!!

- 電設工事(天井裏工事)
- リフォーム建築(床下工事)
- 屋外工事(防雨)
- 倉庫作業
- ガレージ・物置等
- アウトドア・釣り・キャンプ等
- 緊急用・非常用として



マグネットでしっかり固定
屋外の照明に



倉庫・物置の照明に



非常時の照明に

仕様

製品名	充電式 LED投光器
品名	充電式サンダービーム
品番	LED-J15
定格電圧	AC100~120V
定格消費電力	15W(3W×5LED)
定格周波数	50/60Hz
全光束	約900lm
光色	昼光色(6500K)
可動角度	前/90° 後/90° 可動可能
質量	約765g(本体のみ)
充電コードの長さ	ACアダプター-VCT1.2m シガーライター用ケーブル1.0m
入数	6台入
JAN	4938965120647

付属品
●ACアダプター ●シガーライター用ケーブル

- 連続点灯時間 / 約4時間 ※1
 - バッテリー寿命 / 約500回充電可能
 - 充電時間 / 約7.5時間 (AC電源使用時) ※2
- ※1.フル充電後100%点灯した場合
※2.バッテリー残量0の状態から充電した場合
注)使用状況・使用環境等によって異なります。

充電中 ● 赤
充電完了 ● 緑

フル充電
約7.5時間
AC電源使用時

⚠ 安全に関するご注意 ご使用前には、必ず取扱説明をよくお読み頂いた上で、正しくお取り扱い下さい。

WING ACE